



MP433G

Беспроводной датчик ГАЗА диапазона 433 мГц.

Категория: Домашняя автоматика

Датчик предназначен для совместной работы с беспроводными приемниками MP324M, MP325M, MP326M, MP433.

Будет незаменим при невозможности прокладки сигнальных линий, проводных датчиков, до блока контроля. И будет полезен, для расширения возможности существующей сигнализации.

Датчик оснащен мощной звуковой сиреной и автоматической калибровкой датчика газа.

Датчик не требует прокладки линий связи и применения дополнительного оборудования, что существенно экономит затраты на установку.

На корпусе датчика расположена кнопка имитации режима тревоги, для контроля и проверки исправности.



Общий вид устройства. Рис.1

Для установки потребуются:

- Отвертка
- Приемник MP324M, MP325M или MP326M.

С этим товаром мы рекомендуем:

Комплект 2-х канального дистанционного управления 433 МГц с 2-мя реле до 2 кВт (10А)



А также много других интересных и полезных устройств на нашем сайте www.masterkit.ru.

Если не работает

1. Проверьте исправность батареи или источника питания.
2. Проверьте правильность подключения питания.

Проверка:

- Подайте питание 9-12В на датчик, соблюдая полярность. Дождитесь калибровки датчика газа 5-6 минут.
- Как только зеленый светодиод зажжется постоянно зеленым свечением. Нажмите кратковременно кнопку обучения брелков на приемнике MP325M.
- Нажмите кнопку, эмуляции режима срабатывания, на корпусе датчика.
- Через несколько секунд должно включиться реле 2 канала на плате приемника.
- Проверка завершена. Приятной эксплуатации.

Технические характеристики. Табл. 1

Напряжение питания, В	9-15
Ток потребления в режиме тревоги, мА	100
Ток потребления в режиме ожидания, мА	30
Дальность (в прямой видимости), м	100
Рабочая частота, мГц	433
Выходная мощность передатчика, мВт	25
Звуковое давление сирены, дБ	85
Рабочая температура, С	-15...+50
Габариты датчика, мм	70x115x40



Вид устройства изнутри. Рис. 2

Претензии по товару принимаются, если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с момента покупки набора составляет не более 14 дней.

Подпишись и будь в курсе!

Информационные письма МАСТЕР КИТ – это новости, обновления, новинки, обучающие материалы и интересные факты из мира электроники.



Торговая марка: Мастер Кит.
Артикул: MP433S
Изготовлено: Россия ООО «Даджет»
115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,
тел. 8(495)234-77-66, e-mail: infomk@masterkit.ru
Гарантийный срок: 12 месяцев.
www.masterkit.ru