



# MP606

## Графический индикатор заряда АКБ - 12В, 24В, 36В, 48В

### Категория: Домашняя автоматика

Модуль позволяет следить за уровнем заряда батареи или аккумулятора напряжением 12В, 24В, 36В, 48В

Выводимая информация выводится в графическом виде в форме элемента питания и показывает остаточный заряд батареи или аккумулятора в вольтах или напряжении.

Будет не заменим в качестве контроля состояния заряда резервного АКБ.



Общий вид устройства. Рис.1

#### Для установки Вам потребуется:

- Отвертка
- Провод
- Бокорезы

#### Проверка:

- Установите на лабораторном источнике питания 11В и подключите к модулю, соблюдая полярность.
- Меняйте выходное напряжение от 10В до 13В
- На дисплее должно меняться заполнение батареи и процент заряда или напряжения.
- Проверка завершена. Приятной эксплуатации.


#### Технические характеристики

Напряжение питания, В	10 - 59
Ток в режиме ожидания, мкА	100
Ток в режиме измерения, мА	10
Диапазон контроля напряжения, В	12, 24, 36, 48
Температура эксплуатации	-15...+50°C
Габариты модуля, мм	64x25x15

Основной		Дополнительный			
Режим	Диапазон, В	Режим	Диапазон, В	Режим	Диапазон, В
		L3	12 - 12,6	L9	33,3 - 37,8
P12V	стандартный	L4	14,4 - 16,8	L10	36 - 42
P24V	стандартный	L5	18 - 21,6	L11	40,7 - 46,2
P36V	стандартный	L6	22,2 - 25,2	L12	44,4 - 50,4
P48V	стандартный	L7	24 - 29,4	L13	48 - 54,6
		L8	29,6 - 33,6	L14	51,8 - 58,8

Для входа в меню установки индикации напряжения, удерживайте кнопку РЕЖИМ при подаче питания. Для переключения пунктов меню нажимайте кратковременно кнопку РЕЖИМ.

Для смены отображения индикации «вольты» / «проценты», при включенном устройстве, нажимайте кратковременно кнопку РЕЖИМ.



Подключение. Рис.3

#### С этим товаром мы рекомендуем:

**MP8037ADC** – Одноканальный АЦП с тремя режимами работы.



А также много других интересных и полезных устройств на нашем сайте [www.masterkit.ru](http://www.masterkit.ru).

#### Если устройство не работает:

1. Проверьте правильность подключения вывода данных.
2. Проверьте правильность подключения питания.

#### Претензии по товару принимаются,

если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с момента покупки набора составляет не более 14 дней.